

Nazwa	Zasilanie z ZKP	Ograniczniki przepięć	RG/1 - Oświetlenie	RG/2 - Oświetlenie	RG/3 - Oświetlenie	RG/4 - Oświetlenie	RG/5 - Oświetlenie	RG/6 - Oświetlenie	RG/7 - Zasilanie grzejników	RG/8 - Zasilanie grzejników	RG/9 - Zasilanie grzejników	RG/10 - Zasilanie grzejników	RG/11 - Zasilanie grzejników	RG/12 - Zasilanie grzejników	RG/13 - Zasilanie grzejników	RG/14 - Zasilanie grzejników	RG/15 - Zasilanie grzejników	RG/16 - Zasilanie grzejników	RG/17 - Zasilanie podgrzewacza wody	RG/18 - Zasilanie podgrzewacza wody	RG/19 - Zasilanie podgrzewacza wody	RG/20 - Zasilanie podgrzewacza wody	RG/21 - Zasilanie podgrzewacza wody	RG/22 - Zasilanie kuchenki elektrycznej	RG/23 - Gniazdo 3 fazowe	RG/24 - Gniazdo 3 fazowe	RG/25 - Zasilanie wentylatorów dachowych	RG/26 - Gniazda	RG/27 - Gniazda	RG/28 - Gniazda	RG/29 - Gniazda	RG/30 - Gniazda	RG/31 - Gniazda	RG/32 - Gniazda	RG/33 - Gniazda	RG/34 - Gniazda	RG/35 - Gniazda	RG/36 - Gniazda	RG/37 - Gniazda	RG/38 - Gniazda	RG/39 - Gniazda
Zaciski			L1,N,PE	L2,N,PE	L3,N,PE	L1,N,PE	L2,N,PE	L3,N,PE	L1,N,PE	L2,N,PE	L3,N,PE	L1,N,PE	L2,N,PE	L3,N,PE	L1,N,PE	L2,N,PE	L3,N,PE	L1,N,PE	L2,N,PE	L3,N,PE	L1,N,PE	L2,N,PE	L3,N,PE	L1,L2,L3,N,PE	L1,L2,L3,N,PE	L1,L2,L3,N,PE	L1,N,PE	L2,N,PE	L3,N,PE	L1,N,PE	L2,N,PE	L3,N,PE	L1,N,PE	L2,N,PE	L3,N,PE	L1,N,PE	L2,N,PE	L3,N,PE	L1,N,PE	L2,N,PE	L3,N,PE
Napięcie [V]	400	400	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	400	400	400	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230
Moc zainstalowana Pi [kW]	64.77	-	0.12	0.13	0.32	0.59	0.24	0.16	2.00	2.00	1.50	2.00	1.25	1.00	1.75	2.00	2.50	2.00	3.50	3.50	3.50	3.50	2.00	6.00	0.30	0.30	1.00	0.60	0.60	1.80	1.20	1.80	2.40	1.20	0.60	1.80	2.40	2.40	1.80	1.80	1.20
Moc obciążenia Po [kW]	44.46	-	0.08	0.09	0.23	0.42	0.17	0.11	1.40	1.40	1.05	1.40	0.88	0.70	1.22	1.40	1.75	1.40	2.45	2.45	2.45	2.45	1.40	5.40	0.15	0.15	0.90	0.36	0.36	1.08	0.72	1.08	1.44	0.72	0.36	1.08	1.44	1.44	1.08	1.08	0.72
Prąd Io [A]	67.5	-	0.4	0.4	1.0	1.9	0.8	0.5	6.4	6.4	4.8	6.4	4.0	3.2	5.6	6.4	8.0	6.4	11.2	11.2	11.2	11.2	6.4	8.2	0.2	0.2	4.1	1.6	1.6	4.9	3.3	4.9	6.6	3.3	1.6	4.9	6.6	6.6	4.9	4.9	3.3
Typ przewodu	YKXS 4x35	-	YDY 3x1.5	YDY 3x1.5	YDY 3x1.5	YDY 3x1.5	YDY 3x1.5	YDY 3x1.5	YDY 3x2.5	YDY 3x2.5	YDY 3x2.5	YDY 3x2.5	YDY 3x2.5	YDY 3x2.5	YDY 3x2.5	YDY 3x2.5	YDY 3x2.5	YDY 3x2.5	YDY 3x4	YDY 3x4	YDY 3x4	YDY 3x4	YDY 3x4	YDY 5x4	YDY 5x4	YDY 5x4	YDY 3x2.5	YDY 3x2.5	YDY 3x2.5	YDY 3x2.5	YDY 3x2.5	YDY 3x2.5	YDY 3x2.5	YDY 3x2.5	YDY 3x2.5	YDY 3x2.5	YDY 3x2.5	YDY 3x2.5	YDY 3x2.5	YDY 3x2.5
Spadek napięcia [%]	0.43	-	0.13	0.17	0.43	0.62	0.14	0.15	1.17	1.25	1.28	0.95	0.41	0.38	0.41	0.32	0.57	0.37	0.81	0.77	0.30	0.40	0.36	0.35	0.01	0.01	0.32	0.10	0.15	0.76	0.56	0.82	0.94	0.39	0.11	0.35	0.89	0.38	0.37	0.36	0.29

Autor:
Gosia Kujawa
ul. Warszawska 33, 15-295 Bydgoszcz

Instytucja:
Politechnika Białostocka Wydział Informatyki
Katedra Sieci Komputerowych
ul. Wiejska 45A, 15-351 Białystok

Pracownia projektowa architektoniczna - budowlana
"PSBUD" mgr inż. Piotr Świrzyński
ul. Ks. Kard. Wyszyńskiego 41/8
85-796 Bydgoszcz
e-mail: pswirzynski@o2.pl

Nazwa obiektu: Rozdział dachu - Instalacje odgromowa	Kod: SZKIC	Profil: Elektryczna	
Projekt budowlany z uzyskaniem pozwolenia wodnoprawnego	Data: 20.09.2017 r.	Nr arkusza: E-04	

FUNKCJA	NAZWA	NR UPRAWNIEŃ	SPECJALNOŚĆ	PODPIS
projektował	mgr inż. Piotr Świrzyński	1/BK/2006	sanitarna	